

Bruksanvisning

Soniel 24V/2A laddare för blybatterier.

För din säkerhet

- För att förhindra skada på laddare eller personer, studera noggrant denna bruksanvisning innan laddaren tas i bruk. Spara denna bruksanvisning för framtida behov.

Manualer

- Anslut nätkontakten till rätt nätuttag med korrekt nätspänning.
- Ansluta laddarens batterikontakt till batteripacket.
- Kontrollera batteriet polariteten är korrekt ansluten, pin1(+), stift 2 och pin 3(-).
- Anslut alltid laddaren till nätuttaget innan batteripacket ansluts..
- Denna laddare är endast avsedd för laddning av 24 Volt uppladdningsbara blybatterier. Batterierna måste vara av typen bly-syra öppna/GEL/AGM, kapacitet: 10Ah-25Ah.

Specifikationer

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Nätspänning: | 100-240 Vac 50-60 Hz |
| • 3-stegs laddningskurva: | IUI |
| • Steg 1: | Laddström 2.0 A |
| • Steg 2: | Laddspänning 28,8 Vdc |
| • Steg 3: | Underhållsladdningens spänning 27,0 Vdc |
| • Cut-off ström (etapp 2 > 3): | Omslag vid 0,20 A |
| • Max. Uteffekt: | 48 W |
| • Kapslingsklass: | IP65 |
| • Skydd: | Överström, underspänning, kortslutning samt polaritetsfel |
| • Drift temperatur: | 0 - + 40 °C |
| • Förvaringstemperatur: | -40-+ 70 °C |
| • Luftfuktighet vid drift: | 20% - 90% |
| • Luftfuktighet vid förvaring: | 10% - 95% |

LED indikationer

- | | |
|----------------------|--------|
| • Standby: | Grön |
| • Laddning: | Orange |
| • Laddning komplett: | Grön |

Försiktighet

- Laddaren är för inomhusbruk.
- Placera laddaren på en plan yta i väl ventilerat utrymme. Hålla laddaren torr och borta från vatten eller fuktiga miljöer.
- Placera inte objekt på laddaren och undvika något som täcker laddaren på annat sätt.
- Undvik lågor och gnistor när laddning pågår kan generera explosiva gaser.
- Ta inte isär laddaren, hög spänning inuti, fara!

Levererad av: Nordic Battery AB

www.nordicbattery.com