



Fakta Lestronic Batteritestare

- För 12, 24, 36 eller 48 volts system
- Belastar konstant med 75 (56) Ampere
- Automatiskt avstängning vid 1,75Volt/Cell
- Tydlig display med stora siffror
- Live info om spänning (V) och tid
- Efterliknar verklig användning
- Avgör om det finns ett dåligt batteri i kretsen
- Felpolns och överhettningsskydd

Testaren som gör jobbet själv och berättar för dig hur mycket kapacitet som finns i batterierna på din lift, golfbil, städmaskin mm.

Den finns bara en metod för att verkligen få reda på hur mycket kapacitet (Ah) som finns kvar i batteriet, genom att ladda ur batterierna med en konstant ström och mäta tiden från fulladdat till urladdat. Denna produkt ger dig ett exakt svar eftersom den räknar fram resultatet av ditt test i en väl synlig display på framsidan.

Testaren har minne, så du kan enkelt och riskfritt sätta dina batterier på test över natten och få svar genom displayen på morgonen, du behöver alltså varken bevaka eller räkna fram resultatet själv. Man kan naturligtvis följa testet genom displayen under tiden.

Testaren slår av sig själv automatiskt när batterispänningen sjunkit till en spänning om 1,75V/Cell alltså 10,5V på ett 12 volts batteri, detta för att inte skada batterierna.



Lestronic Battest 12/24 Volt

Spänning	12 / 24	Volt
Belastning	75	Ampere
Mått BxDxH	358 x 260 x 270	mm
Vikt	9.1	kg

Lestronic Battest 36/48 Volt

Spänning	36 / 48	Volt
Belastning	75 / 56	Ampere
Mått BxDxH	358 x 260 x 270	mm
Vikt	9.1	kg